

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП DAISY MICRO C-KL**

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

### **I. Режим РЕГИСТРАЦИЯ /работа на операторите/**

с **MODE** търсим РЕГ. \_\_\_\_\_ въвеждаме код на оператор:

**1** – за първи оператор; **2** – за втори оператор и натискаме **CLK** появава се **0.00**  
– касовият апарат е готов за продажби

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натиска клавиш **PY1/RA** за служебно въвеждане или **PY2/PO** за служебно извеждане на сума.

### **ПРОДАЖБИ**

#### **по групи**

**без количество**

сума

група **01 – 04\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

Ед. цена

група **01 – 04\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

\* за група над 4-та се задържа **ALT** и се натиска клавиш за група

Пример: за група „5“ се задържа **ALT** и се натиска **01**, за група „6“ се задържа **ALT** и се натиска **02**

#### **по артикули**

**без количество**

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**VD** – корекция преди **TOTAL**

**C** – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

**ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,  
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение**

### **II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим НУЛИРАНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **CLK**

**TOTAL** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

### **III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ЧЕТЕНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **CLK**

**TOTAL** разпечатва се отчет без нулиране само за справка

**Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички  
документи по дати/**

с **MODE** търсим ЧЕТЕНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **CLK**

Задържа се клавиш **ALT** и се натиска **TOTAL** на дисплея се изписва  
„ПЕЧАТ КЛЕН“

Следва клавишна последователност:

**3 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
ДДММГГ ДДММГГ

### **IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ФП

въвеждаме код 9 9 9 9 и **CLK**

**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
ДДММГГ ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111